

GoodWe: WiFi/LAN Kit 2.0 přes SolarGo

Připojení novějšího komunikačního modulu k domácí WiFi pomocí Bluetooth.

Určeno pro	GoodWe WiFi/LAN Kit 2.0 a aktuální aplikace SolarGo
Dokument	GW-02 verze 1.0 13. 8. 2026

Nepoužívejte adresu 10.10.100.253

WiFi/LAN Kit 2.0 se nastavuje v aplikaci SolarGo přes Bluetooth. Webový návod pro síť SolarWiFi patří ke starším modulům WiFi KIT / WiFi Box.

Co budete potřebovat

- aktuální aplikaci SolarGo v telefonu;
- zapnuté Bluetooth a mobilní data; během párování vypnutou WiFi telefonu;
- telefon v bezprostřední blízkosti měniče;
- název a heslo domácí WiFi.

Postup

1. Otevřete SolarGo a seznam zařízení.

V části Device List zvolte připojení přes Bluetooth.

2. Vyberte Bluetooth zařízení měniče.

Identifikátor obvykle končí posledními 8 znaky sériového čísla měniče.

3. Přihlaste se jako user.

Použijte uživatelské heslo 1234, pokud nebylo při uvedení do provozu změněno.

4. Otevřete Settings → Communication Settings.

Do jiných instalačních parametrů nezasahujte.

5. Zvolte WLAN.

WLAN aktivujte, LAN vypněte a zapněte DHCP.

6. Vyberte domácí WiFi a zadejte její heslo.

Heslo zadávejte pouze lokálně do aplikace. Potvrďte a uložte nastavení.

7. Vyčkejte na trvale svítící modrou kontrolku.

Po ustálení modré kontrolky je komunikační modul připojen přes WiFi.

Kvalita signálu

GoodWe uvádí jako dobrý signál RSSI přibližně od -1 % do -60 %. Hodnoty od -61 % do -100 % znamenají slabé spojení; zvažte přesunutí routeru nebo vhodný opakovač.

Když se připojení nedaří

Projev	Doporučený postup
SolarGo zařízení nevidí	Přiblížte telefon, ověřte Bluetooth a napájení modulu. Zavřete a znovu otevřete SolarGo.
Přihlášení 1234 nefunguje	Heslo mohlo být změněno při instalaci. Nezkoušejte servisní přístup; kontaktujte ARPEG.
Domácí WiFi se nezobrazí	Ověřte dosah a kompatibilitu sítě; přiblížte router nebo použijte opakovač.
Modrá kontrolka se neustálí	Zkontrolujte přesné heslo, WLAN zapnuto, LAN vypnuto a DHCP zapnuto. Nastavení uložte znovu.
SEMS je stále offline	Po úspěšném připojení vyčkejte několik minut. Následně řešte účet/elektrárnu podle GW03.